

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS 24ch DMX console


DMX-контроллер с фейдерами, 24 канала

DMX-контроллер, 24 канала которого управляются фейдерами в двух банках, PRESET A и PRESET B. Позволяет записывать, редактировать и запускать программы сцен.

24	XLR 3-pin	DC 12-18 В	4,8 кг
КАНАЛЫ	ВЫХОД DMX	ПИТАНИЕ	МАССА

Основные особенности

- Фейдеры и кнопки FLASH для каналов 1-12 (PRESET A) и 13-24 (PRESET B)
- Фейдеры MASTER A, MASTER B, FADE TIME и SPEED, кнопка TAP SYNC для задания скорости chase
- Запись программ и редактирование сцен, включая удаление, добавление и изменение шагов
- Аудиорежим для chase, фейдер AUDIO LEVEL для регулировки чувствительности аудиовхода
- Кнопки FULL ON и BLACK OUT, обеими функциями можно управлять дистанционно через стереоджек 1/4"
- Разъёмы MIDI IN, OUT и THRU, отправка и приём дампа данных, выбор полярности выхода DMX



Задняя панель

1 вход питания	**2** MIDI THRU
3 MIDI OUT	**4** MIDI IN
5 выход DMX	**6** выбор полярности DMX
7 аудиовход	**8** дистанционное управление

Рисунок производителя, подписи на английском

Технические данные

Количество каналов	24
Питание (вход)	DC 12-18 В, 500 мА
Блок питания	AC 230 В 50 Гц, DC 12 В, 500 мА
Выход DMX	XLR 3-контактный, гнездо
Разъёмы MIDI	DIN 5-контактные
Аудиовход (линейный)	100 мВ-1 В (пик-пик)
Дистанционное управление	стереоджек 1/4"
Предохранитель (внутр.)	F0,5 A 250 В, 5 × 20 мм
Размеры	482 × 264 × 85 мм
Масса	4,8 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl