

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS 24ch DMX console

DMX-контролер із фейдерами, 24 канали


DMX-контролер, 24 канали якого керуються фейдерами у двох банках, PRESET A та PRESET B. Дає змогу записувати, редагувати й запускати програми сцен.

24	XLR 3-pin	DC 12-18 В	4,8 кг
КАНАЛИ	ВИХІД DMX	ЖИВЛЕННЯ	МАСА

Сторінка товару і запит B2B
vex-systems.pl

Основні особливості

- Фейдери та кнопки FLASH для каналів 1-12 (PRESET A) і 13-24 (PRESET B)
- Фейдери MASTER A, MASTER B, FADE TIME і SPEED, кнопка TAP SYNC для встановлення швидкості chase
- Запис програм і редагування сцен, зокрема видалення, додавання та зміна кроків
- Аудіорежим для chase, фейдер AUDIO LEVEL для регулювання чутливості аудіовходу
- Кнопки FULL ON і BLACK OUT, обома функціями можна керувати дистанційно через стереоджек 1/4"
- Роз'єми MIDI IN, OUT і THRU, надсилання та приймання дампа даних, вибір полярності виходу DMX



Задня панель

1 вхід живлення
2 MIDI THRU
3 MIDI OUT
4 MIDI IN
5 вихід DMX
6 вибір полярності DMX
7 аудіовхід
8 дистанційне керування

Рисунок виробника, написи англійською

Технічні дані

Кількість каналів	24
Живлення (вхід)	DC 12-18 В, 500 мА
Блок живлення	AC 230 В 50 Гц, DC 12 В, 500 мА
Вихід DMX	XLR 3-контактний, гніздо
Роз'єми MIDI	DIN 5-контактні
Аудіовхід (лінійний)	100 мВ-1 В (пік-пік)
Дистанційне керування	стереоджек 1/4"
Запобіжник (внутрішній)	F0,5 A 250 В, 5 × 20 мм
Розміри	482 × 264 × 85 мм
Маса	4,8 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl