

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS JET II Colors

Wytwornica dymu dwukolorowego

1500 W	DMX, 9 lub 6 kanałów	RGB 9 W
MOC	STEROWANIE	DIODY LED

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L004909
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Obsługa §1
2 Tabela DMX §2
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Obsługa

1.1 Adres DMX-512 i tryby kanałowe

Pierwsza strona menu „addr" służy do ustawienia adresu DMX. Po wejściu w wyświetlacz można wybrać tryb 9 kanałów lub 6 kanałów. Po wejściu wyświetlacz pokaże d001, a adres DMX można ustawić dla obu trybów kanałowych.

1.2 Pilot bezprzewodowy

Druga strona menu „reno" to ustawienia bezprzewodowe. Po wejściu na tę stronę przyciskami „UP/DOWN" przechodzi się przez 8 stron od b-01 do b-08. Po wejściu w każdy z ekranów b-01, b-02, ..., b-08 można wybrać dla 8 przycisków pilota bezprzewodowego różne efekty od Co 0 do Co 7 oraz od Pr 1 do Pr 4.

Uwaga: b-01, b-02, ..., b-08 oznaczają przycisk 1, przycisk 2, ... przycisk 8 pilota bezprzewodowego.

Co 0	**Wyjście dymu**	bez diod LED
Co 1	**Wyjście dymu + kolor czerwony**	LED wokół dyszy
Co 2	**Wyjście dymu + kolor czerwony + zielony**	LED wokół dyszy
Co 3	**Wyjście dymu + kolor zielony**	LED wokół dyszy
Co 4	**Wyjście dymu + kolor zielony + niebieski**	LED wokół dyszy
Co 5	**Wyjście dymu + kolor niebieski**	LED wokół dyszy
Co 6	**Wyjście dymu + kolor niebieski + czerwony**	LED wokół dyszy
Co 7	**Wyjście dymu + kolor biały**	LED wokół dyszy

1.3 Ręczne wyjście dymu

Trzecia strona menu „Cust" służy do ustawienia koloru dymu przy użyciu ręcznego przycisku dymu na urządzeniu. Po wejściu na tę stronę wyświetlą się pozycje r-, g-, b-, NACo:

1. Jasność światła diod LED wokół dyszy można wybrać po wejściu w każdą z pozycji r-, g-, b-.
2. Różne kolory drugiej grupy diod LED można wybrać po wejściu w pozycję Naco.

1.4 Zabezpieczenie przed brakiem płynu

Czwarta strona menu „NoFu": można włączyć lub wyłączyć (ON/OFF) zabezpieczenie przed wyczerpaniem płynu.

NoFu = zabezpieczenie przed brakiem płynu (No Fluid protection). Gdy płyn się kończy, napis ten pojawia się na wyświetlaczu i miga.

1.5 Druga grupa diod LED

Piąta strona menu „AUXC" służy do ustawienia drugiej grupy diod LED dla 8 przycisków pilota bezprzewodowego. Po wejściu na tę stronę wyświetlą się b-01, b-02, ..., b-08, a po wejściu w każdy przycisk można ustawić jego wyjście LED.

2 Tabela DMX

2.1 Tryb 9 kanałów

CH 1	**Wyjście dymu**	016-255
CH 2	**Kolor biały (z funkcją ściemniania), LED wokół dyszy**	001-255
CH 3	**Kolor czerwony (z funkcją ściemniania), LED wokół dyszy**	001-255
CH 4	**Kolor zielony (z funkcją ściemniania), LED wokół dyszy**	001-255
CH 5	**Kolor niebieski, LED wokół dyszy**	001-255
CH 6	**Efekt strobo od wolnego do szybkiego, LED wokół dyszy**	016-255
CH 7	**Kolor czerwony, LED wokół dyszy**	016-036
CH 7	**Kolor czerwony zielony, LED wokół dyszy**	037-056
CH 7	**Kolor zielony, LED wokół dyszy**	057-076
CH 7	**Kolor niebieski, LED wokół dyszy**	077-096
CH 7	**Kolor czerwony niebieski, LED wokół dyszy**	097-116

CH 7	**Kolor zielony niebieski, LED wokół dyszy**	117-136
CH 7	**Kolor biały, LED wokół dyszy**	137-156
CH 7	**Zmiana kolorów R/G/B (wolna, płynna zmiana), LED wokół dyszy**	157-176
CH 7	**Zmiana 7 kolorów (wolna, płynna zmiana), LED wokół dyszy**	177-196
CH 7	**Zmiana kolorów R/G/B (szybka zmiana), LED wokół dyszy**	197-216
CH 7	**Zmiana 7 kolorów (szybka zmiana), LED wokół dyszy**	217-255
CH 8	**Kolor czerwony, druga grupa LED**	016-050
CH 8	**Kolor czerwony zielony, druga grupa LED**	051-085
CH 8	**Kolor zielony, druga grupa LED**	086-120
CH 8	**Kolor zielony niebieski, druga grupa LED**	121-155
CH 8	**Kolor niebieski, druga grupa LED**	156-190
CH 8	**Kolor czerwony niebieski, druga grupa LED**	191-225
CH 8	**Kolor biały, druga grupa LED**	226-255
CH 9	**Zmiana kolorów, druga grupa LED**	016-255

2.2 Tryb 6 kanałów

CH 1	**Wyjście dymu**	016-255
CH 2	**Kolor czerwony, LED wokół dyszy**	001-255
CH 3	**Kolor zielony, LED wokół dyszy**	001-255

CH 4	**Kolor niebieski, LED wokół dyszy**	001-255
CH 5	**Kolor czerwony, druga grupa LED**	016-050
CH 5	**Kolor czerwony + zielony, druga grupa LED**	051-085
CH 5	**Kolor zielony, druga grupa LED**	086-120
CH 5	**Kolor zielony + niebieski, druga grupa LED**	121-155
CH 5	**Kolor niebieski, druga grupa LED**	156-190
CH 5	**Kolor niebieski + zielony, druga grupa LED**	191-225
CH 5	**Kolor biały, druga grupa LED**	226-255
CH 6	**Zmiana kolorów, druga grupa LED**	016-255

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS JET II Colors

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS JET II Colors: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS JET 1500
Wytwornice Dymu

FOS JET 900
Wytwornice Dymu

FOS BubbleFOG
Wytwornice Dymu

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.