

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Fog 1500 DMX

Wytwornica dymu sterowana DMX

Wytwornica dymu o poborze mocy 1500 W ze zbiornikiem 6 l, sterowana przez DMX lub pilotem. Przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

1500 W	6 l	8,3 kg	1
POBÓR MOCY	ZBIORNIK	MASA	KANAŁY DMX

Najważniejsze cechy

- Sterowanie przez DMX lub za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.
- Tryb 1-kanałowy DMX: wartości 0-5 wyłączają dym, 6-255 płynnie regulują jego ilość.
- Menu na ekranie obsługiwane przyciskami: adres DMX (Addr) i tryb kanałów do pracy z pilotem (reno).
- Opcja HEAT na ekranie: urządzenie się nagrzewa.
- Przy przewodzie sygnałowym DMX512 dłuższym niż 60 m potrzebny jest również wzmacniacz sygnału DMX.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	220/240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	1500 W
Pojemność zbiornika	6 l
Sterowanie	DMX, pilot zdalnego sterowania
Kanały DMX	1
Stopień ochrony	IP20 (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń)
Szerokość	350 mm
Głębokość	540 mm
Wysokość	340 mm
Masa	8,3 kg
Uwaga do wymiarów	obejmują uchwyty oraz wspornik w pozycji pionowej

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przeczytaj całą instrukcję i stosuj zasady bezpieczeństwa: dym jest bardzo gorący, zachowaj odległość co najmniej 5 m.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl