

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS Fog 1500 DMX

Генератор дыма с управлением DMX

Генератор дыма с потребляемой мощностью 1500 Вт и баком 6 л, управляется по DMX или с пульта. Предназначен только для использования в помещениях.

1500 Вт	6 л	8,3 кг	1
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	БАК	МАССА	КАНАЛЫ DMX

Основные особенности

- Управление по DMX или с пульта дистанционного управления из комплекта.
- 1-канальный режим DMX: значения 0-5 выключают дым, 6-255 плавно регулируют его количество.
- Экранное меню с кнопочным управлением: адрес DMX (Addr) и режим каналов для работы с пультом (reno).
- Опция HEAT на экране: устройство нагревается.
- Если сигнальный кабель DMX512 длиннее 60 м, нужен также усилитель сигнала DMX.

Технические данные

Напряжение питания	220/240 В AC, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1500 Вт
Ёмкость бака	6 л
Управление	DMX, пульт дистанционного управления
Каналы DMX	1
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещениях)
Ширина	350 мм
Глубина	540 мм
Высота	340 мм
Масса	8,3 кг
Примечание к размерам	учтены ручки и кронштейн в вертикальном положении

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Прочитайте всю инструкцию и соблюдайте правила безопасности: дым очень горячий, держите расстояние не менее 5 м.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl