

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS Fog 1500 DMX

Генератор диму з керуванням DMX

Генератор диму зі споживаною потужністю 1500 Вт та баком 6 л, керується через DMX або пультом. Призначений лише для використання в приміщеннях.

1500 Вт	6 л	8,3 кг	1
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	БАК	МАСА	КАНАЛИ DMX

Основні особливості

- Керування через DMX або пультом дистанційного керування з комплекту.
- 1-канальний режим DMX: значення 0-5 вимикають дим, 6-255 плавно регулюють його кількість.
- Екранне меню з кнопковим керуванням: адреса DMX (Addr) і режим каналів для роботи з пультом (reno).
- Опція HEAT на екрані: пристрій нагрівається.
- Якщо сигнальний кабель DMX512 довший за 60 м, потрібен також підсилювач сигналу DMX.

Технічні дані

Напруга живлення	220/240 В AC, 50/60 Гц
Споживана потужність	1500 Вт
Місткість бака	6 л
Керування	DMX, пульт дистанційного керування
Канали DMX	1
Ступінь захисту	IP20 (лише для використання в приміщеннях)
Ширина	350 мм
Глибина	540 мм
Висота	340 мм
Маса	8,3 кг
Примітка до розмірів	враховано ручки та кронштейн у вертикальному положенні

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Прочитайте всю інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки: дим дуже гарячий, тримайте відстань щонайменше 5 м.**

Виробник і дистриб'ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ'ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl