

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS JET 1500

Генератор дыма с LED-подсветкой

FOS JET 1500: генератор дыма с LED-подсветкой и потребляемой мощностью 1500 Вт, управляется беспроводным пультом или по DMX. Предназначен только для использования в помещениях.

1500 Вт	4 или 7	8,3 кг
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КАНАЛЫ DMX	МАССА

Основные особенности

- Установленный на полу, выбрасывает дым вертикально вверх
- Управление по DMX в режиме 4 или 7 каналов
- Беспроводной пульт с 8 кнопками, цвет для каждой кнопки выбирается в меню генератора дыма
- Меню на экране, управление четырьмя кнопками
- Функция CuSt: собственный цвет регулировкой значений R, G, B
- В режиме 7 каналов: диммер RGB, строб случайных цветов, палитра цветов и макросы



Вид устройства
Фото производителя, надписи на корпусе на английском

Технические данные

Напряжение	240 В AC, 50/60 Гц (п. 4.1 инструкции: AC110~230 В/50 Гц; проверьте заводскую табличку)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Нагревательный элемент	1500 Вт
Источник света	светодиоды 21 Вт: красные, зелёные, синие (каждый светодиод своего цвета)
Управление	беспроводной пульт, DMX
Каналы DMX	4, 7
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещениях)
Размеры (Ш × Г × В)	470 × 350 × 240 мм
Масса	8,3 кг

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl