

КАРТКА ТОВАРУ · UA

FOS JET 1500

Генератор диму з LED-підсвіткою

FOS JET 1500: генератор диму з LED-підсвіткою та споживаною потужністю 1500 Вт, керується бездротовим пультом або через DMX. Призначений лише для використання в приміщеннях.

1500 Вт	4 або 7	8,3 кг
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	КАНАЛИ DMX	МАСА

Сторінка товару і запит B2B
vex-systems.pl

Основні особливості

- Встановлений на підлозі, викидає дим вертикально вгору
- Керування через DMX у режимі 4 або 7 каналів
- Бездротовий пульт із 8 кнопками, колір для кожної кнопки обирається в меню генератора диму
- Меню на екрані, керування чотирма кнопками
- Функція CuSt: власний колір регулюванням значень R, G, B
- У режимі 7 каналів: димер RGB, строб випадкових кольорів, палітра кольорів і макроси



Вигляд пристрою
Фото виробника, написи на корпусі англійською

Технічні дані

Напруга	240 В AC, 50/60 Гц (п. 4.1 інструкції: AC110~230 В/50 Гц; перевірте заводську табличку)
Споживана потужність	1500 Вт
Нагрівальний елемент	1500 Вт
Джерело світла	світлодіоди 21 Вт: червоні, зелені, сині (кожен світлодіод іншого кольору)
Керування	бездротовий пульт, DMX
Канали DMX	4, 7
Ступінь захисту	IP20 (лише для використання в приміщеннях)
Розміри (Ш × Г × В)	470 × 350 × 240 мм
Маса	8,3 кг

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся правил безпеки.**

Виробник і дистриб’ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ’ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl