

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Splitter 8

Splitter DMX 8-kanałowy izolowany

Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału DMX: 1 wejście na 8 wyjść plus DMX Thru, ze 100% izolacją elektryczną między wejściem a wyjściami oraz między wyjściami.

8 + DMX Thru	110 / 230 V	1U	3 kg
WYJŚCIA	ZASILANIE	MONTAŻ W RACKU	MASA

Najważniejsze cechy

- 100% izolacja elektryczna między wejściem a wyjściem oraz między poszczególnymi wyjściami.
- Wejście DMX i przelot DMX Thru ze złączami 3-pin i 5-pin.
- Wyjścia 1-4 ze złączami 3-pin, wyjścia 5-8 ze złączami 3-pin i 5-pin.
- Przełącznik pozwalający zakończyć linię DMX terminatorem.
- Wskaźnik zasilania i sygnału dla każdego wyjścia.
- Splitter DMX jest wymagany, gdy linia DMX przekracza 100 metrów lub w jednej linii jest więcej niż 32 urządzenia DMX.

Dane techniczne

Konfiguracja	1 wejście na 8 wyjść plus DMX Thru
Wejście DMX	3-pin i 5-pin
DMX Thru	3-pin i 5-pin
Wyjścia 1-4	3-pin
Wyjścia 5-8	3-pin i 5-pin
Zasilanie	110 / 230 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	maks. 6 W
Bezpiecznik	F1A / 250 V
Montaż	rack 1U
Wymiary	482 × 44 × 145 mm
Masa	3 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa; instalację powierz wykwalifikowanemu specjaliście.

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl