

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS Co2 Led DMX

Jet CO2 z oświetleniem LED

DMX-512 i pilot	27 szt. 5 W RGB	do 7 m
STEROWANIE	DIODY LED	ZASIĘG CO2

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L004694
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Sterowanie DMX-512 §1
2 Pilot bezprzewodowy §2
3 Krok 1 §3
4 Krok 2: ustawienie kolorów efektów CO2 §4
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Sterowanie DMX-512

Urządzeniem CO2 można sterować przez DMX-512 oraz za pomocą pilota bezprzewodowego.

Adres DMX wybiera się na wyświetlaczu. Gdy wyświetlacz pokazuje „addr", nacisnąć „ENTER", a następnie ustawić adres DMX przyciskami „UP/DOWN".

Szczegóły kanałów:

CH1	**000-010**	CO2 wyłączone
CH1	**011-255**	CO2 włączone
CH2	**000-010**	CO2 wyłączone
CH2	**011-255**	CO2 + kolor czerwony
CH3	**000-010**	CO2 wyłączone
CH3	**011-255**	CO2 + kolor zielony
CH4	**000-010**	CO2 wyłączone
CH4	**011-255**	CO2 + kolor niebieski
CH5	**000-010**	CO2 wyłączone
CH5	**011-255**	CO2 + kolor żółty
CH6	**000-010**	CO2 wyłączone
CH6	**011-255**	CO2 + kolor różowy
CH7	**000-010**	CO2 wyłączone
CH7	**011-255**	CO2 + kolor cyjan

2 Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy ma 4 przyciski. Funkcje pilota ustawia się w ustawieniach wyświetlacza. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne: jeden pilot może sterować jedną grupą efektów lub wieloma grupami efektów.

Nacisnąć przycisk „MENU": wyświetli się „Reno". Po dwukrotnym naciśnięciu wyświetli się „Colo". Ustawienie funkcji wymaga tylko dwóch kroków.

3 Krok 1

Nacisnąć przycisk „ENTER", gdy wyświetlacz pokazuje „Reno". Można wtedy przypisać funkcje czterem przyciskom pilota. Wyświetlacz pokazuje CH1/CH2/CH3/CH4 po naciśnięciu przycisków „UP/DOWN":

3.1 CH1: urządzenie reaguje wyłącznie na przycisk A. Włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Wyłącza się po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Pozostałe przyciski pilota nie działają na to urządzenie.

3.2 CH2: urządzenie reaguje na przycisk B. Włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Wyłącza się po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Pozostałe przyciski pilota nie działają na to urządzenie.

3.3 CH3: urządzenie reaguje wyłącznie na przycisk C. Włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Wyłącza się po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Pozostałe przyciski pilota nie działają na to urządzenie.

3.4 CH4: urządzenie reaguje wyłącznie na przycisk D. Włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Wyłącza się po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy. Pozostałe przyciski pilota nie działają na to urządzenie.

4 Krok 2: ustawienie kolorów efektów CO2

Nacisnąć przycisk „ENTER", gdy wyświetlacz pokazuje „Colo". Można wtedy ustawić kolory dla tego urządzenia:

Co1	**Czerwony**	wyjście CO2 z kolorem czerwonym
Co2	**Zielony**	wyjście CO2 z kolorem zielonym
Co3	**Niebieski**	wyjście CO2 z kolorem niebieskim
Co4	**Żółty**	wyjście CO2 z kolorem żółtym
Co5	**Różowy**	wyjście CO2 z kolorem różowym
Co6	**Cyjan**	wyjście CO2 z kolorem cyjan
OFF	**Bez koloru**	wyjście CO2 bez efektu koloru

Po ustawieniu tych dwóch kroków jednym pilotem bezprzewodowym można sterować jedną grupą efektów lub wieloma grupami efektów.

Przykład: 2 szt. jetów CO2 po prawej stronie sceny można ustawić na efekt czerwony po naciśnięciu przycisku A, 2 szt. jetów CO2 po lewej stronie sceny na efekt niebieski po naciśnięciu przycisku B, a 2 szt. jetów CO2 na środku sceny na kolor różowy. Efekt jest znakomity i spektakularny.

Obsługa jest prosta: jeden pilot bezprzewodowy wystarcza do wszystkich funkcji.

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS Co2 Led DMX

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS Co2 Led DMX: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS Co2 GUN
Systemy CO2

FOS CO2 high pressure hose 2m
Systemy CO2

FOS CO2 high pressure hose 4m
Systemy CO2

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl

+48 794 797 959

vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.