

КАРТОЧКА ТОВАРА · RU

FOS Haze 700 DMX

Генератор тумана (хейзер) с управлением DMX

FOS Haze 700 DMX: генератор тумана (хейзер) с потребляемой мощностью 700 Вт и баком 1,2 л. Управление: проводной пульт, DMX512 или автономная работа.

700 Вт	1,2 л	6,2 кг
ПОТРЕБЛЕНИЕ	БАК	МАССА

Основные особенности

- Управление проводным пультом или по DMX512, а также автономная работа (stand alone)
- 2-канальный режим DMX: канал 1 задаёт скорость вентилятора, канал 2 задаёт количество тумана
- Меню с четырьмя кнопками под экраном и выбором DMX-адреса от d001 до d512
- Ручная регулировка количества тумана (H 0-5) и скорости вентилятора (F 0-5)
- Проводной пульт: Interval (частота в минутах), Duration (длительность работы) и Output (количество тумана)
- Когда LED-экран мигает, нужно долить жидкость и перезапустить хейзер

Технические данные

Напряжение	220 / 240 В AC, 50 Гц
Потребляемая мощность	700 Вт
Нагревательный элемент	700 Вт
Производительность	+/- 3500 кубических футов/мин (cubic ft/min)
Ёмкость бака	1,2 л
Управление / режим работы	проводной пульт, DMX512, автономная работа (stand alone)
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещениях)
Габариты (Ш × Г × В)	210 × 290 × 310 мм
Масса	6,2 кг
Рекомендуемая жидкость	жидкость FOS Haze, 5 л

Документация

Инструкция PL и оригинал EN
на странице товара →

Оригинальная инструкция производителя
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Перед использованием устройства прочитайте всю инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности.**

Производитель и дистрибьютор

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБЬЮТОР В ПОЛЬШЕ

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl