

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Wash Q7 / FOS Wash Q7 PEARL

Ruchoma głowica Wash LED

Ruchoma głowica LED do uzyskiwania efektu wash w dekoracji oświetleniowej. Źródło światła: 7 diod LED 15 W RGBW, zoom 6-60°, pobór mocy 150 W.

7 × 15 W RGBW	6-60°	150 W	14/20/44/50
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	ZOOM	POBÓR MOCY	KANAŁY DMX

Karta produktu i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Karta katalogowa · wersja 1.0 · 25.11.2026
dane wg instrukcji producenta 1.0 · kod produktu L005299

Najważniejsze cechy

- Każda dioda LED sterowana indywidualnie, liniowy dimmer 0-100%
- Liniowa regulacja temperatury barwowej 2700-8000 K, CTB i CTO
- Elektroniczny, liniowy zoom 6-60°
- Ruch PAN/TILT w rozdzielczości 8/16 bit, pamięć pozycji SCAN
- Złącze POWERCON IN, 3-pinowe XLR IN/OUT, wyświetlacz TFT LCD 2,4"



Schemat montażu
Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Diody LED	7 × 15 W, RGBW 4-w-1, żywotność 50000 godzin
Napięcie zasilania	AC 90-260 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	150 W
Sygnał sterujący	DMX512 master-slave, aktywacja dźwiękiem lub praca automatyczna
Kanały sterowania	14/20/44/50 kanałów DMX, USITT DMX-512
Zoom	elektroniczny, liniowy, 6-60°
Temperatura barwowa	liniowa regulacja 2700-8000 K
Wymiary	287 (głęb.) × 194 (szer.) × 335 (wys.) mm
Masa netto	6,2 kg
Stopień ochrony	IP20

Akcesoria

Fos Wash Q7 PEARL →
Biała obudowa Wash / Głowica z ruchomą wiązką, Zoom 6-60°, Diody LED

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN →
na stronie produktu

Oryginalna instrukcja producenta →
EN, wersja 1.0, fos-lighting.eu

> ⚠ **Przed użyciem oprawy przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl