

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS Led Follow Spot 150

Reflektor śledzący LED

Reflektor śledzący ze sterowaniem ręcznym i źródłem światła w postaci białej diody LED 200 W. Kąt wiązki 8°-15°, masa 10,2 kg.

200 W	8°-15°	190 W	10,2 kg
DIODA LED BIAŁA	KĄT WIĄZKI	POBÓR MOCY	MASA

Najważniejsze cechy

- Sterowanie ręczne, 3 suwaki na panelu: Dimmer, Iris, Dimmer+Iris
- 4 kolory oraz pozycja otwarta
- Ściemniacz w zakresie 0-100%
- Częstotliwość odświeżania 4000 Hz
- Montaż na statywie ze śrubą mocującą
- Śruba pochylenia do ustawienia reflektora pod żądanym kątem

Dane techniczne

Źródło światła	biała dioda LED 200 W
Sterowanie	ręczne; 3 suwaki na panelu: Dimmer, Iris, Dimmer+Iris
Kolory	4 + otwarty
Kąt wiązki	8°-15°
Częstotliwość odświeżania	4000 Hz
Napięcie zasilania	AC 100-240 V, 50-60 Hz
Pobór mocy	190 W
Bezpiecznik	F3A/250V
Stopień ochrony IP	IP20
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	550 × 250 × 230 mm
Masa	10,2 kg
Statyw	wysokość 1,34 m, masa 6,2 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa; instalację powierz wykwalifikowanemu specjaliście.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl