

KARTA KATALOGOWA · PL

Gigband Transmitter

Nadajnik BLE/DMX do opasek LED

Nadajnik BLE/DMX do opasek LED, sterowany z aplikacji RF Fun lub z konsoli DMX. Obsługuje 41 kanałów DMX512, zasięg Bluetooth do 8 m.

41	do 8 m	10	5
KANAŁY DMX512	ZASIĘG BLUETOOTH	STREFY	PRZYCISKI

Najważniejsze cechy

- Sterowanie z aplikacji RF Fun przez Bluetooth: jedna strefa, kilka stref lub wszystkie strefy
- Tryby koloru: Sparkles, RGB Fade, RGB Blink, Blink Moving, Fade Moving
- Tryb DMX przełączany w aplikacji lub przyciskiem 5 na panelu nadajnika
- Wejścia DMX 5-pin i 3-pin oraz wejście audio
- Aktualizacja oprogramowania BLE z poziomu aplikacji
- Osobne anteny RF i BLE, zasilanie 6 V / 1 A

Dane techniczne

Kanały DMX	41 (DMX512)
Zasięg Bluetooth	do 26 ft (ok. 8 m)
Strefy sterowania	10
Zasilanie	gniazdo DC 6 V / 1 A
Wejścia DMX	5-pin i 3-pin
Wejście audio	AUDIO IN
Anteny	RF ANTENNA i BLE ANTENNA
Aplikacja	RF Fun (iOS, Android)

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem nadajnika przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl