

KARTA KATALOGOWA · PL

FOS 18 DMX Console


Konsola DMX 18-kanałowa

Zwarta konsola DMX z 18 kanałami sterowanymi suwakami na 3 stronach, z wyświetlaczem kanału i wartości DMX. Waży 1,1 kg.

18	3	6 + master	1,1 kg
KANAŁY DMX	STRONY	SUWAKI	MASA

Najważniejsze cechy

- 18 kanałów sterowanych suwakami: 6 suwaków i master dimmer, 3 strony
- Wyświetlacz wybranego kanału i wartości DMX
- Port USB do bezprzewodowego nadajnika DMX (nie wchodzi w skład zestawu)
- Wyjście sygnałowe XLR 3-pin żeńskie
- Zasilanie 5 V DC (USB Type-C) lub bateria 9 V, zasilacz w zestawie
- Zwarta budowa, prosta obsługa



Budowa urządzenia

Tył bateria 9 V, On/Off, USB-C, DMX Out, USB

Góra przycisk Page, kanał, wartość DMX

Rysunek producenta, opisy EN

Dane techniczne

Kanały DMX	18 (3 strony)
Suwaki	6 + 1 master dimmer
Wyświetlacz	wybrany kanał i wartość DMX
Wyjście sygnałowe	XLR 3-pin żeńskie
Zasilanie	5 V DC (USB Type-C) lub bateria 9 V
Port USB	do bezprzewodowego nadajnika DMX
Zasilacz	w zestawie
Wymiary	240 × 140 × 65 mm
Masa	1,1 kg

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

> ⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl